

السعر	العدد	المادة
	1	<p><b>1 - لوحة كهرباء رئيسية MDB</b></p> <p>مكونة من خزانة معدنية ذات باب وقفل ولا تقل سماكة (Form-2-b) توريد وتركيب وفحص وتجريب لوحات التوزيع الرئيسية ومعالجة حرارياً وباللون الرمادي (Epoxy) الصاج عن (٢) ملم للأبواب وللحوانب محمية من الصدأ والتآكل ومدهونة بالبودرة وقواطع فرعية تلقائية حرارية ومتناطيسية من (50KA) بسعة قطع لا تقل عن (MCCB) وتحتوي اللوحة على قاطع رئيسي وبالسعات الموضحة على المخططات وتحتوي على خمسة قضبان (40KA) بسعة قطع لا تقل عن (MCCB) النوع المقولب لا نقل الموصولة عن (%) ٩٨ كما ان التيار لا يقل عن (١,٥) من قيمة التيار الاعظم المار Busbars عمومية من النحاس الاحمر في اللوحة ومعزولة بمادة حرارية عازلة و حاجز شفاف خاص بالقضبان النحاسية وتحتوي على فتحات لدخول وخروج الكوابيل وتحتوي على اجهزة قياس قراءة الفولت والتيار ومفاتيح الانقاء وكل ما يلزم وحسب المواصفات (User dead front) وعلى المخططات وتعليمات المهندس المشرف</p>
	1	<p><b>2 - لوحات الكهربائية شبه الرئيسية</b></p> <p>مكونة من خزانة معدنية ذات باب وقفل ولا تقل سماكة (Form) توريد وتركيب وفحص وتجريب لوحات التوزيع شبه الرئيسية ومعالجة حرارياً وباللون الرمادي (Epoxy) الصاج عن (٢) ملم للأبواب وللحوانب محمية من الصدأ والتآكل ومدهونة بالبودرة وقواطع (KA) بسعة قطع لا تقل عن (36) (MCCB) وتحتوي اللوحة على قاطع رئيسي بسعة قطع لا تقل عن (30) وبالسعات (MCCB) فرعية تلقائية حرارية ومتناطيسية من النوع المقولب لا نقل الموصولة عن (%) ٩٨ كما ان Busbars الموضحة على المخططات وتحتوي على خمسة قضبان خاص بالقضبان التيار لا يقل عن (١,٥) من قيمة التيار الاعظم المار في اللوحة ومعزولة بمادة حرارية عازلة و حاجز شفاف خاص بالقضبان وتحتوي على اجهزة قياس قراءة الفولت والتيار (User dead front) النحاسية وتحتوي على فتحات لدخول وخروج الكوابيل و على مفاتيح الانقاء وكل ما يلزم وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف</p>
	1	TH-SMDB
	1	MR-SMDB
		<p><b>3- وحة كهربائية فرعية</b></p> <p>( MCB ) توريد وفحص وتجريب لوحات توزيع فرعية ( ٣ فاز / فاز ) الغاطسة في الجدار، وتحتوي اللوحة على قاطع رئيسي وبشدة قطع لا تقل عن (6) وبالسعات الموضحة MCB بسعة قطع لا تقل عن ( 10 ) وقواطع فرعية اوتوماتيكية متناطيسية حرارية على اوحسب المواصفات والمخططات وتعليمات وموافقة المهندس المشرف</p>
	1	THDB-1
	1	THDB-2
	1	CTHDB-1
	1	CTHDB-2
	1	CTHDB-3
	1	CTHDB-4
	1	CTHDB-5
	1	FODB
	1	MTHDB
	1	UDB

سعة اللوحات حسب المخططات المرفقة